

Kurzanleitung App CAOne

Herunterladen der App

Für Apple-Geräte:

Gehen Sie auf die Apple App Store und suchen Sie nach CatchAlive App. Dann App herunterladen.



Für Android-Geräte:

Gehen Sie auf die Google Play Store und suchen Sie nach CatchAlive App. Dann App herunterladen.

Bedienungsanleitung:

Die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie auf www.catchalive.com oder wählen Sie das kleine Fragesymbol in der App.

Setup in App:

Das Einrichten von Fallenmeldern in der App ist unabhängig von der Art der Falle/Geräte gleich. Denken Sie nur daran, Ihr Detektionsprinzip in der App in den Fallenmelder-Einstellungen auszuwählen (Punkte 22-27). Siehe Abschnitt „Fallentyp – Erkennungsprinzipien in der App“.

1. Montieren Sie den CatchAliveOne Fallenmelder an die Falle/Gerät mit dem Montagesatz.
2. Laden Sie die CatchAlive App auf Ihr Gerät.
3. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache auf der Anmeldeseite. Ihr Telefon oder Tablet wird Ihre Wahl für die nächste Anmeldung merken.
4. Anmelden App mit Ihrer E-Mail-Adresse für Benutzername und das Passwort aus der E-Mail.
5. Klicken Sie auf die Einstellungssymbol  und die Bearbeitungssymbole  Ihren Namen und Adressdaten zu füllen. "Benutzer aktualisieren" oder "Adresse aktualisieren" Drücken für speichern.
6. Klicken Sie auf "Passwort ändern" und schreibt ein neues persönliches Passwort. "Aktualisierung" drücken für speichern.
7. Zurück zur Startseite klicken.
8. Wählen Sie Ihr Name/Betrieb auf der "Betrieb" Liste.
9. Erstellen Sie einen Standort. Klicken Sie auf die "Standort hinzufügen" Taste.
10. Füllen Sie die "Beschreibung den Standort" aus z. B. die Adresse, wo die Falle/Gerät mit dem Fallenmelder aufgestellt wird.
11. Klicken Sie auf "Standort erstellen".
12. Wählen Sie den von Ihnen erstellten Standort aus der Liste "Standort".
13. Drücken Sie den  Symbol und die  Symbole, um dem Namen und Adresse den Standort zu füllen. "Standort aktualisieren" oder "Adresse aktualisieren" drücken für speichern.
14. Wählen Sie den von Ihnen erstellten Standort aus der Liste "Standort". Klicken Sie auf "Falle hinzufügen"
15. Sie sehen nun die Liste Ihrer ungenutzten Fallenmeldern mit ID-Nummern. Klicken Sie auf die ID-Nummer des CatchAliveOne Fallenmelders, den Sie auf dem Standort erstellen möchten.
16. Klicken Sie auf "Falle hinzufügen"
17. Der Fallenmelder erscheint durch seine ID-Nummer in der "Falle" Liste.
18. Gehen Sie zu Ihrem Standort und richten Sie Ihre Falle/Gerät ein.
19. Anmelden App.
20. Wählen Sie Ihr Name/Betrieb.
21. Klicken Sie auf dem Standort.

22. Klicken Sie auf die Fallenmelder-ID-Nummer in der "Falle" -Liste.
23. Drücken Sie den  Symbol und die  Symbol auf "Informationen", um Informationen zum Fallenmelder einzugeben. Sie können die ID-Nummer überschreiben, der Fallenmelder erkennt sie wieder, wenn Sie den Fallenmelder vom Standort entfernen.
24. Der Fallentyp "Falle Typ" muss auf das Erkennungsprinzip eingestellt werden, das Sie an der Falle/Gerät verwenden, z.B. "Magnet Detektierung Lebendfalle". Lesen Sie mehr im Abschnitt „Erkennungsprinzipien in der App“
25. Klicken Sie auf "Position finden".
26. Sie sehen eine Karte Ihres Standorts. Zum Einstellen der Position der Falle/Gerät mit dem Fallenmelder, bewegen Sie die Karte mit einem Finger (die rote Positionsmarkierung wird in der Mitte der Karte bleiben) zu vergrößern / verkleinern Verwendung zwei Finger. Wenn Ihr mit dem Standort der roten Positionsmarkierung zufrieden sind, klicken Sie auf
27. "Falle aktualisieren"

Fallentyp - Erkennungsprinzipien in der App:

Weitere Informationen zur Montage des CatchAliveOne Fallenmelders an verschiedenen Fallentypen finden Sie unter www.catchalive.com

Magnet Detektierung Lebendfalle: CatchAliveOne wird an der Falle montiert, Magnet wird an der Fallentür montiert oder als Abreißmagnet.

Fallentür Detektierung Lebendfalle: CatchAliveOne wird horizontal an der Fallentür montiert und misst den Winkel der Falltür.

Kofferfalle Lebendfalle: CatchAliveOne wird aufrecht an der Seite der Falle montiert und misst den Winkel der Falle.

Schlagfalle: CatchAliveOne wird an der Falle montiert und misst die Kraft beim Auslösen der Falle.

Maulwurfsfalle: CatchAliveOne wird auf der Falle montiert und misst die Kraft beim Auslösen der Falle.

GoodNature: CatchAliveOne wird mit der GoodNature-Halterung auf die Falle geklickt und misst die Kraft, wenn die Falle ausgelöst wird.

Eberdetektor: CatchAliveOne wird in/an der Futtertrommel montiert. Erkennt, wenn die Futtertrommel aktiviert wird und die Richtung ändert.

Futterautomat Überwachung: CatchAliveOne wird in einen Futterautomat mit "CatchAliveOne Montagesatz für Futterautomat Überwachung" eingesetzt. Erkennt den Futterstand im Futterautomat.

Bitte beachten Sie bei CatchAliveOne Betrieb:

- Legen Sie den CatchAliveOne Fallenmelder nicht in Wasser oder irgendeine Form von Flüssigkeit.
(Fallenmelder entspricht bis IP63)
- Bitte den CatchAliveOne Fallenmelder nicht werfen oder schlagen, da dies die mechanischen Funktionen beschädigen kann.
- Wir empfehlen die Verwendung von 2 x Energizer Ultimate Lithium AA 1.5V Batterien im CatchAliveOne Fallenmelder. Gleicher Batterietyp wie mit dem CatchAliveOne Fallenmelder geliefert.
(Diese Batterien länger halten, kein auslaufen Batteriesäure und Arbeit optimal bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.)